

## SÆT ERDA OG SIF DRIVE OP

ERDA og SIF på AU kan monteres som netværksdrev. På den måde kan de filer, der er gemt i systemerne, bruges som om de lå lokalt på ens maskine. Her gennemgås hvordan denne forbindelse nemt og hurtigt kan sættes op på Windows og MacOS.

## WINDOWS

### AU Firmaportal

Åbn Firmaportalen. Find den ved at søge i start-menuen nederst til venstre i dit skræmbillede.

Brug menuen til venstre i firmaportalen til at søge på ERDA SIF Drive.

Følg promptene for at hente og installere programmet.

Et kommandovindue vil poppe op og hente rclone.

## MAC OS

### AU Managed Software Centre

Åbn Managed Software Centre. Find det ved at søge i start-menuen nederst til venstre i dit skræmbillede.

Søg på ERDA SIF Drive.

Følg promptene for at hente og installere programmet.

Et kommandovindue vil poppe op og hente rclone.

## START ERDA\_SIF\_DRIVE

### Start programmet


Hvis programmet ikke poppede op af sig selv, åbn ERDA\_SIF\_DRIVE.exe (Windows-bruger) eller ERDA\_SIF\_DRIVE.app (MacOS eller Linux-bruger).

Første gang programmet kører, skal adgangen til ERDA konfigureres. Følg disse trin:

1. Klik på public key-teksten i ERDA\_SIF\_DRIVE vinduet for at åbne ERDA's setup side. Ved at klikke på nøglen kopieres den automatisk til clipboardet.
2. Indsæt nøglen i SFTP-vinduet under Public Keys på ERDA's side:

#### Public Keys

You can use any suitable private keys you may have, or create a new one. ERDA supports the following key types: ssh-rsa, ssh-dss, ecdsa-sha2-nistp256, ecdsa-sha2-nistp384, ecdsa-sha2-nistp521, ssh-ed25519 In any case you need to save the contents of the corresponding public key (e.g. id\_rsa.pub) in the text area below, to be able to connect with username and key as described in the Login Details.



```
1 ssh-ed25519 AAAAC3NzaC11ZDI1NTE5AAAAIKFq0gHkm8MNBxXp0tmxQQIcAxqF3J+dCpVpz0Us8s1r D47289
2
```

(leave empty to disable sftp access with public keys)

3. Kopiér brugernavnet fra ERDA's setup side under Login Details.
4. Indsæt brugernavnet i ERDA\_SIF\_DRIVE vinduet under username.
5. Klik enter med markøren i username vinduet.
6. Klik Open for at se ERDA eller SIF filerne.

Hvis oplysningerne er korrekte, forsvinder lukker hjælpekærmen nu.

## MONTERING OG AFMONTERING

### "Mount" og "Unmount"

Når ERDA eller SIF monteres etableres en forbindelse til filerne i systemer via mounting. Når ERDA eller SIF afmonteres lukkes den adgang, men den kan nemt oprettes igen.

Monter og afmonter ERDA eller SIF som drev via "mount" og "unmount" knapperne i ERDA\_SIF\_DRIVE vinduet.

## GENERELT

### Brugernavn

Ved oprettelse af et SIF projekt, får det automatisk et ERDA-brugernavn plus "@SIF projektnavn".

Dvs. hvis SIF projektet hedder my\_sif\_project vil det komme til at hedde "me@au.dk@my\_sif\_project".

### Hjælp

Hvis hjælpe-skærmen kommer frem igen, skyldes det en af disse to ting:

1. Netværket har ikke adgang til ERDA og SIF
2. Der er ikke foretaget 2-faktor validering inden for de seneste 24 timer på sif.au.dk (eller erda.au.dk, hvis 2-faktor validering for ERDA-adgang er sat op).